

LIFE LIGHT LED - Használati utasítás 360 W-os rádió távirányítású dimmerhez LLCD1X30A360W11K1CCOD



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülés mentes! Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére! Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

Figyelem!

Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat! A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőpontra adja le!

A vezérlőegység törpefeszültséggel (12-24V DC) üzemel!

A vezérlőegység nem bontható!

Használatba vétel:

Kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a használati utasítást, a távirányítót és a vezérlőt! Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását!

A bekötési ábra alapján kösse össze az áramkört. Először a terhelési oldalt (OUTPUT) kösse be polaritás helyesen, ügyeljen arra, hogy rövidzár ne legyen az áramkörben. Ezután polaritáshelyesen kösse be a tápegységet (INPUT).

Párosítás

Előfordulhat olyan felhasználási terület, hogy egy vezérlőt csak egy távirányítóval kíván üzemeltetni.

Ehhez kösse össze az áramkört, majd áramtalanítsa, ellenőrizze, hogy van-e elem a távirányítóban, majd helyezze áram alá a vezérlőt. 5 másodpercen belül nyomja meg először a '50%' majd 'ON' gombokat. A ledszalag villogással jelzi, ha a párosítás sikerült. Ha nem villog a szalag, kérem, ismételje meg a műveletet!



A fényerősség 0 és 100% között fokozatosan, a kikapcsolás késleltetése 10 mp, 30 mp és 1 perc között a távirányító segítségével állítható.

Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség mentesítse, majd szakszervizben javíttassa!

A termék garanciája rendeltetésszerű használat mellett 2 év. Túlterhelés vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia elveszik.

Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 12-24V DC

Teljesítmény: 12V-on 360W, 24V-on 720W

Kimenet: 1 csatorna

Kimeneti áramerősség: 30A/csatorna

Csatlakoztatási lehetőség: rugós-szorító csatlakozóval

Működtetési hőmérséklet-tartomány: -20...+40 C°

Védettség: IP20

Rögzítés: csavarral


Méretek: vezérlő: 90x66x42mm, távirányító: 86x41x7mm

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 24 hónap

Vezeték nélküli RF 11 gombos távirányító kezelése:

	BE/KI kapcsolás	
	Fényerő növelése Fényerő csökkentése	
	Fényerő beállítása megadott értékre	
	Kikapcsolást késleltető gombok.	A gombok megnyomásával a led szalag egy pillanatra elhalványul ezzel jelezve, hogy az időzítő elindult, majd a vezérlő magától kikapcsol.

Bekötési ábra: