

## LIFE LIGHT LED - Használati utasítás 360 W-os dimmerhez - LLCD1X30A360W1C



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

### **Általános biztonsági előírások:**

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülésmentes! Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére!

### **Figyelem!**

**Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat!**

**A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőpontra adja le!**

**A vezérlőegység törpefeszültséggel üzemel! A tápfeszültség 12-24V DC.**

**A vezérlőegység nem bontható!**

### **Használatba vétel:**

Kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a használati utasítást és a vezérlőt! Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását!

A bekötési ábra alapján kösse össze az áramkört. Először a terhelési oldalt (OUT) kösse be polaritás helyesen, ügyeljen arra, hogy rövidzár ne legyen az áramkörben. Ezután polaritás helyesen kösse be a tápegységet (IN).

A fényerősség 0 és 100% között a készülékházon elhelyezett kezelőszervvel fokozatmentesen állítható.

Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség mentesítse, szakszervizben javíttassa!

**A termék garanciája rendeltetésszerű használat mellett 2 év. Túlterhelés vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia elveszik.**

### **Technikai adatok:**

Üzemi feszültség: 12-24V DC

Teljesítmény: 12V-on 360W, 24V-on 720W

Kimenet: 1 csatorna

Kimeneti áramerősség: 30A/csatorna

Csatlakoztatási lehetőség: sorkapoccsal

Üzemi környezeti hőmérséklet: -20...+40 C°

Védettség: IP20

Rögzítés: csavarral

Méreték: 85x62x35 mm

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 2 év számla ellenében!

### Bekötési ábra:

