

# LIFE LIGHT LED- Használati utasítás egyszínű digitális Led szalag vezérlőhöz LLCDRFSPi2048P12K1C

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

## Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülés mentes! Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére! Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

## **Figyelem!**

**Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat! A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőpontra adja le!**

**A vezérlőegység törpefeszültséggel (12-24V DC) üzemel! A vezérlőegység nem bontható!**



## **Technikai adatok:**

Üzemi feszültség: 12-24V DC.

Vezérelt pixelek száma: gyárilag 80, maximum 2048

Csatlakoztatási lehetőség: 3 pólusú Ledszalag csatlakozóval

Elem típusa: 2x AAA

Működtetési hőmérséklettartomány: -20...+40 C°

Védettség: IP20

Távírányító hatótávolsága: 15-20 m

Rögzítés: nem szükséges

Effektek száma: 20

A távirányító gombjai és funkciói:

|                                                                                     |                |                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>B+</b>                                                                           | Fényerő +      | <b>B-</b>                                                                           | Fényerő -                  |
| <b>M+</b>                                                                           | Mód előre      | <b>M-</b>                                                                           | Mód vissza                 |
| <b>S+</b>                                                                           | Sebesség +     | <b>S-</b>                                                                           | Sebesség -                 |
|  | Be/Kikapcsolás |  | Mód 1: Beúzással bekapcsol |
| <b>AUTO/MENU</b>                                                                    | Önműködő mód   |  | IC-k számának beállítása   |
|  | IC-k száma „+” |  | IC-k száma „-”             |

Pixel szám beállítása:

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a  gombot, hogy pixel állítási módba lépjen. 

 gombbal növelheti,  gombbal csökkentheti a pixelszámot a szalag hosszától függően.   
gomb Mentés és kilépés.

Egyedi kód beállítása:

Több vezérlő és távirányító működése kis helyen interferenciát okozhat. Ilyenkor betanítható a vezérlő, hogy csak a hozzátartozó távirányító működtesse.

1. Áramtalanítsa a vezérlőt, amíg a Ledszalag teljesen kialszik
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a távirányító B+ gombját, közben helyezze újra áram alá a vezérlőt. Sikeres párosítás esetén a Ledszalag lassan villogni kezd.
3. Ezzel a módszerrel 2 távirányító tanítható 1 vezérlőre

Egyedi kód törlése:

1. Áramtalanítsa a vezérlőt, amíg a Ledszalag teljesen kialszik
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a távirányító B- gombját, közben helyezze újra áram alá a vezérlőt. Sikeres törlés esetén a Ledszalag háromszor villogni fog.

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 2 év számla ellenében.

